



## Источники бесперебойного питания

Правильная синусоида

---

Идеальное решение для широкого ряда задач

2016

# RTSW-600

Код по базе

 LCD  
DISPLAY



Модель	RTSW-600
Мощность, ВА	600
Мощность, Вт	360
Диапазон работы AVR	160-275В
Вход	220В и/или 12В
Выход	220В+/- 5% x 1 вых.(Shuko CEE7)
Форма выходного сигнала	Синусоида
Время переключения режимов	3мс
Частота	50+/- 0.5 Гц
Напряжение батареи	12В
Мощность зарядного тока	6А
Охлаждение	Кулер 80мм
Лицевая панель управления	LCD дисплей
Интерфейс связи с ПК	COM порт
Габариты, мм	330x108x160
Вес, Кг	3.5

Автоматическое включение  
Бесшумный режим  
Защита телефонной линии  
Защита от полного разряда батареи  
Защита от короткого замыкания и перегрузок



 RITAR

**Всегда онлайн**

<http://yugtorg.com/kontakty>